



타입	PE-C500
외형사이즈	122.5*83*29.5(W*D*H)
중량	<205g
전원	24VDC 1A
기능	정전기 센서(PE-S500) 데이터 취득 후 PLC 메모리에 기록
PLC 메모리 소비	64 words(32 double words)
연결 가능 센서 수	CH 1 : 16EA, CH 2 : 16EA
RS485 2 Channel	Sensor Interface Protocol : Sensor module protocol format Loop time : 62.5ms(센서 1개인 경우) RS485 module Set : 9600 bps, 8bit, no Parity, Stop bit 1, RTS unused, DTR unused
RS232 1 Channel	QJ71C24 Series module Interface(Mitsubishi Q Series) Protocol : MC protocol format1 Loop time : >250ms(<500ms) RS232 module Set : 19200 bps, 8bit, no Parity, Stop bit 1, RTS used, DTR used
Ethernet 1 Channel	HMI Interface(M2I) Ethernet Protocol : UDP Data Protocol : MODBUS Loop time : user define Ethernet module Set : 192.168.0.100(Port 2007)